

# Notas sobre la versión de Sun™ Management Center 2.1

---



THE NETWORK IS THE COMPUTER™

**Sun Microsystems, Inc.**  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303-4900 USA  
650 960-1300 Fax 650 969-9131

Nº de referencia 806-3253-10  
Diciembre de 1999, revisión A

Envíe sus comentarios sobre este documento a: [docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 USA. Todos los derechos reservados.

Este producto o documento está protegido por copyright y distribuido bajo licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. Ninguna parte de este producto o documento puede ser reproducida en ninguna forma ni por cualquier medio sin la autorización previa por escrito de Sun y sus concesionarios, si los hubiera. El software de terceros, incluida la tecnología de fuentes, tiene copyright y está concedido bajo licencia por proveedores de Sun

Partes de este producto pueden derivarse de sistemas Berkeley BSD, obtenidos bajo licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países, bajo licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd. Netscape, Netscape Navigator y Netscape Communicator son marcas comerciales o marcas registradas de Netscape Communications Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, AnswerBook2, Sun Enterprise, Sun Management Center, Sun StorEdge, Starfire y Solaris son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. en EE.UU. y otros países. Los productos con marcas comerciales SPARC están basados en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK y la Interfaz Gráfica de Usuario de Sun™ fueron desarrollados por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para el sector informático. Sun mantiene una licencia no exclusiva de Xerox para Xerox Graphical User Interface, que también cubre a los concesionarios de Sun que implanten la interfaz gráfica OPEN LOOK y que por otra parte cumplan con los acuerdos de licencia por escrito de Sun.

**RESTRICTED RIGHTS:** Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).

ESTA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O LA NO INFRACCIÓN, HASTA EL LÍMITE DE EXENCIÓN PERMITIDO POR LA LEY.



Por favor,  
recicle



Adobe PostScript

# Notas sobre la versión de Sun Management Center 2.1

---

**Nota:** Para obtener la información más reciente sobre este producto, consulte las páginas Web de Sun™ Management Center en la dirección <http://www.sun.com/sunmanagementcenter>.

---

Este documento contiene los temas siguientes:

- Procedimientos iniciales
- Páginas Web de Sun Management Center 2.1
- Requisitos del sistema
- Entornos operativos admitidos
- Conservación de los archivos de comandos personalizados
- Actualización de Sun Enterprise SyMON™ a Sun Management Center 2.1
- Principales diferencias entre Sun Enterprise SyMON 2.0.1 y Sun Management Center 2.1
- Modificaciones de software necesarias
- Limitaciones conocidas en esta versión
- Errores conocidos

---

**Nota:** Para obtener instrucciones relativas a la instalación, consulte el *Manual del usuario de Sun Management Center 2.1* y el *Suplemento de Sun Management Center 2.1* correspondiente a la plataforma de hardware utilizada.

Antes de instalar el software de Sun Management Center en el sistema, lea el archivo `INSTALL.README` y cualquier otro archivo `README` perteneciente a la plataforma de hardware en uso. La información de los archivos `README`, que se encuentran en el CD de Sun Management Center 2.1 o en las páginas Web de Sun Management Center, sirve de ayuda durante el proceso de instalación.

---

---

# Procedimientos iniciales

En la tabla siguiente se indican las secciones de este documento que conviene leer según se vaya a instalar el software de Sun Management Center 2.1 por primera vez o se vaya a actualizar a esta versión.

**TABLA 1** Secciones de este documento para realizar una primera instalación o una actualización del software

<b>Para actualizar el software, lea:</b>	<b>Para instalar el software por primera vez, lea:</b>
Páginas Web de Sun Management Center 2.1	Páginas Web de Sun Management Center 2.1
Requisitos del sistema	Requisitos del sistema
Entornos operativos admitidos	Entornos operativos admitidos
Conservación de los archivos de comandos personalizados	
Actualización de Sun Enterprise SyMON™ a Sun Management Center 2.1	
Principales diferencias entre Sun Enterprise SyMON 2.0.1 y Sun Management Center 2.1	
Modificaciones de software necesarias	Modificaciones de software necesarias
Limitaciones conocidas en esta versión	Limitaciones conocidas en esta versión
Errores conocidos	Errores conocidos

---

## Páginas Web de Sun Management Center 2.1

Para obtener información de última hora sobre Sun Management Center 2.1, consulte las páginas Web:

<http://www.sun.com/sunmanagementcenter>

La *Sun Management Center 2.1 Configuration and Deployment Guide* contiene información importante sobre las plataformas de software admitidas. En este sitio encontrará la información más reciente publicada sobre este producto.

---

## Requisitos del sistema

---

**Nota:** Es preciso disponer de 128 MBytes de RAM como mínimo para poder ejecutar la consola Sun Management Center en el sistema.

---

Los requisitos del sistema para instalar el software de Sun Management Center están especificados en la *Sun Management Center Configuration and Deployment Guide*, que puede obtenerse en las páginas Web de Sun Management Center. Consulte este documento para obtener más información.

---

## Entornos operativos admitidos

Sun Management Center 2.1 puede utilizarse con los siguientes entornos operativos:

- Solaris™ 2.5.1 (sólo el agente)
- Solaris 2.6 o versiones posteriores compatibles
- Solaris 7 (en modos de 32 bits y 64 bits)
- Microsoft Windows NT Service Pack 4 (sólo la consola)
- Microsoft Windows 95 y 98 (sólo la consola)

---

**Nota:** El software de Sun Management Center sólo puede utilizarse en sistemas Solaris para plataformas SPARC™, no para plataformas Intel.

---

---

## Conservación de los archivos de comandos personalizados

Si ha personalizado el archivo `email.sh` que utiliza el software de Sun Management Center para enviar las notificaciones de condiciones de alarma por correo electrónico, ese archivo quedará sustituido por otro al actualizar Sun Management Center a la versión 2.1.

Para evitar la sustitución, cambie el nombre del archivo. He aquí un ejemplo en el que se ha asignado el nombre “Copia”.

```
# mv /var/opt/SUNWsymon/bin/email.sh /var/opt/SUNWsymon/bin/copiaemail.sh
```

---

# Actualización de Sun Enterprise SyMON™ a Sun Management Center 2.1

Si precisa información para sustituir el software de Sun Enterprise SyMON por el de Sun Management Center 2.1, consulte los capítulos 2 y 3 del *Manual del usuario de Sun Management Center 2.1*.

---

## Principales diferencias entre Sun Enterprise SyMON 2.0.1 y Sun Management Center 2.1

La tabla siguiente contiene las novedades que se han incorporado a Sun Management Center versión 2.1.

**TABLA 2** Principales novedades de la versión 2.1 del software Sun Management Center

<b>Característica</b>	<b>Descripción del cambio en la versión 2.1</b>	<b>Capítulo del Manual del usuario de la versión 2.1</b>
Cambio de nombre	El nombre del software Sun Enterprise SyMON se ha sustituido por el de Sun Management Center.	Todo el documento
Nuevo icono	El nuevo icono de Sun Management Center sustituye al icono de Sun Enterprise SyMON.	Todo el documento
Nuevo sitio de Internet	<a href="http://www.sun.com/sunmanagementcenter">http://www.sun.com/sunmanagementcenter</a>	Todo el documento
Incorporación de archivos de comandos de alarmas personalizados	Permite activar una acción personalizada en caso de alarma.	Capítulo 10
Mejora de la función Agregar fila	La función Agregar fila se ha mejorado para poder agregar directorios al módulo Supervisión del tamaño de directorios y agregar impresoras al módulo Gestor de colas de impresión.	Capítulo 9
Nuevas fichas del Explorador en la ventana Detalles	Algunos nombres de fichas han cambiado. La ficha Configuración ahora se denomina Hardware y las funciones de la ficha Procesos ahora se encuentran bajo la ficha Aplicaciones. La ficha seleccionada se muestra en color claro y las no seleccionadas en color oscuro.	Capítulos 8 y 14

**TABLA 2** Principales novedades de la versión 2.1 del software Sun Management Center  
(continuación)

<b>Característica</b>	<b>Descripción del cambio en la versión 2.1</b>	<b>Capítulo del Manual del usuario de la versión 2.1</b>
Ficha Aplicaciones nueva en la ventana Detalles	Se ha agregado una ficha nueva que permite ver información sobre los procesos que se ejecutan en el sistema principal. Si se han instalado aplicaciones personalizadas o desarrolladas por otras empresas, las entradas de esas aplicaciones aparecen bajo la opción Ver procesos. Al seleccionar una aplicación, ésta se visualiza en el lado derecho de la pantalla.	Capítulo 14
La ayuda en línea ahora puede verse con el navegador Netscape™.	Ahora la documentación puede verse a través de Netscape Navigator™.	No aplicable
El menú Herramientas de la ventana principal de la consola puede personalizarse.	Si se han instalado aplicaciones externas de tipo Telnet o FTP (File Transfer Protocol), pueden agregarse como opciones en el menú Herramientas y ejecutarse desde este menú. La aplicación seleccionada se abre en una ventana independiente.	Capítulo 7, Apéndice B
Nueva información sobre la forma de incrementar la memoria.	Algunas configuraciones precisan más memoria para la consola y el servidor. Ahora la documentación describe la forma de incrementar el tamaño de la memoria.	Capítulo 3
Ahora, los MIB de Sun pueden utilizarse con aplicaciones de otros fabricantes.	La documentación incorpora una explicación sobre la forma de usar los MIB de SNMP de Sun Management Center en estaciones de gestión de otros fabricantes.	Apéndice B
La ubicación de los paquetes puede cambiarse.	Sun Management Center puede instalarse ahora en cualquier ubicación del sistema donde exista suficiente espacio disponible en el disco.	Capítulo 3

---

## Modificaciones de software necesarias

Di desea obtener información sobre las modificaciones de software necesarias para el hardware en uso, consulte el Suplemento de Sun Management Center 2.1 correspondiente a esa plataforma de hardware.

Algunas modificaciones se instalan automáticamente con el software de Sun Management Center 2.1. Son las que figuran a continuación:

Para el entorno operativo Solaris 2.6	Modificaciones 105181-15, 105210-19, 105284-25, 105490-07, 105568-13, 105633-21, 105669-07 y 106040-12
Para el entorno operativo Solaris 2.7	Modificaciones 106980-05, 107078-10, 107607-01 y 107636-01

---

## Limitaciones conocidas en esta versión

---

**Nota:** Consulte el suplemento correspondiente a la plataforma en uso y las páginas Web de Sun Management Center para conocer la información más reciente sobre las limitaciones conocidas en relación con cada arquitectura. La dirección de la Web es <http://www.sun.com/sunmanagementcenter>.

---

**Nota:** En la versiones traducidas del *Suplemento de Sun Management Center 2.1 para servidores Sun Enterprise de gama media* se han utilizado ilustraciones de las pantallas en inglés, pero si ejecuta una versión traducida del software de Sun Management Center 2.1, esas mismas pantallas aparecerán en el idioma elegido.

---

Éstas son las limitaciones conocidas en la versión 2.1 del software de Sun Management Center:

- Soporte de dispositivos de almacenamiento en el módulo Lector de configuración
- Configuración de la pila del servidor y la consola Sun Management Center para grandes plataformas de hardware
- Las configuraciones de Uso del sistema de archivos de Sun Enterprise SyMON 2.0 son obsoletas
- Umbrales de alarmas predeterminados en el Lector del núcleo



# Soporte de dispositivos de almacenamiento en el módulo Lector de configuración

---

**Nota:** Es necesario utilizar distintas versiones del módulo Lector de configuración según las distintas plataformas de hardware. Consulte el suplemento de Sun Management Center correspondiente a la plataforma utilizada para obtener más información.

---

El módulo Lector de configuración de Sun Management Center no admite ningún dispositivo de almacenamiento excepto el Sun StorEdge™ A5x00. Por otra parte, no todos Lectores de configuración de todas las plataformas de hardware admiten los dispositivos Sun StorEdge A5x00.

Los dispositivos de almacenamiento que presentan seudodispositivos de disco al sistema, como el Sun StorEdge A3500, no aparecen en el módulo Lector de configuración, y la tabla Dispositivos de disco de este módulo no incluye estos discos.

Si el módulo no admite un dispositivo de almacenamiento, pero sus discos se presentan al sistema como dispositivos discretos (como discos `sd` o `ssd`), entonces los discos sí aparecen en la tabla Dispositivos de disco del Lector de configuración.

## Configuración de la pila del servidor y la consola Sun Management Center para grandes plataformas de hardware

La supervisión realizada por Sun Management Center en servidores con configuraciones de hardware de gran envergadura puede necesitar un tamaño de pila superior para los procesos del servidor y la consola Sun Management Center. Por ejemplo, puede ser necesario aumentar el tamaño predeterminado de la pila si un servidor posee más de 1000 discos.

Un síntoma de que se está produciendo este problema aparece al tratar de ver la tabla de discos mediante la ficha Explorador de la ventana Detalles. La consola se detiene durante unos momentos para intentar recopilar la información referente a los discos, pero luego no aparece ningún dato.

En esta situación, los errores del Sun Management Center se anotan en el archivo de registro del servidor (`/var/opt/SUNWsymon/log/server.log`) y los errores de la consola pueden verse en la ventana Mensajes de la consola Sun Management Center, al seleccionar Archivo en la consola Sun Management Center.

---

**Nota:** Para leer el archivo `/var/opt/SUNWsymon/log/server.log`, utilice la interfaz de `es-run` con el comando `ccat`.

---

Por ejemplo:

```
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-run/ccat /var/opt/SUNWsymon/log/server.log
```

Es posible que aparezca un error similar al siguiente:

```
Client callback failed: java.rmi.ServerError: Server Error;  
nested exception is:  
  
    Java.Lang.OutOfMemoryError
```

Para resolver el problema, consulte “Para solucionar el bloqueo de la ventana principal de la consola” en el Apéndice B del *Manual del usuario de Sun Management Center 2.1*.

## Las configuraciones de Uso del sistema de archivos de Sun Enterprise SyMON 2.0 son obsoletas

Se ha agregado a Sun Management Center soporte para los sistemas de archivos vxfs. Esto ha provocado un cambio en el archivo de parámetros predeterminados del Lector del núcleo (/opt/SUNWsymon/modules/cfg/kernel-reader-d.def) que deja obsoleta la configuración del uso del sistema de archivos de Sun Enterprise SyMON 2.0. Si se va a sustituir el software Sun Enterprise SyMON 2.0 por Sun Management Center 2.1 y existen umbrales definidos para Uso del sistema de archivos, será necesario volver a definir esos umbrales.

## Umbrales de alarmas predeterminados en el Lector del núcleo

Los umbrales de alarmas predeterminados en el Lector del núcleo para sistemas de archivos montados en /export no utilizan los valores predeterminados de la propiedad Porcentaje utilizado (98% fallo crítico y 90% alerta). Los umbrales empleados en su lugar son, 98% fallo crítico, 10% alerta y 5% información.

---

# Errores conocidos

---

**Nota:** Consulte el suplemento de la plataforma de hardware en uso y las páginas Web de Sun Management Center para obtener información sobre errores específicos de cada plataforma. La dirección de las páginas Web es <http://www.sun.com/sunmanagementcenter>.

---

La lista siguiente contiene una relación de los problemas conocidos en esta versión de Sun Management Center 2.1. Si existe una solución para resolver el problema, ésta se incluye en la lista.

=====

ID de error: 4194821

Categoría: Error

Resumen: En Solaris 7 (la versión de 64 bits), la columna “dirección” del módulo Detalles de procesos Solaris sólo contiene valores 0. Debería mostrar valores similares al siguiente:

30001d50ae8

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4204845

Categoría: Error

Resumen: Al utilizar `xhost` para abrir la ventana de la consola Sun Management Center en otra máquina, baja el rendimiento. Aunque el error se percibe en la consola, no está causado por el software de Sun Management Center.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4228298

Categoría: Error

Resumen: El software Sun Management Center no gestiona la comprobación y corrección de errores (ECC) adecuadamente. La regla rc4u212 comprueba si el sistema ha generado errores de ECC pero no activa las alarmas correspondientes cuando el sistema notifica y registra errores de las placas de SIMM. Este error afecta a todas las plataformas de servidores Sun Enterprise.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4237987

Categoría: Error

Resumen: El explorador del registro no tiene en cuenta las repeticiones de los mensajes en `syslog` (función "last message repeated"). Esto hace que no se notifiquen todos los errores.

He aquí un ejemplo de un mensaje procedente del archivo `/var/adm/messages`:

```
Mar 11 13:55:40 owey su: 'su root' failed for cjr on /dev/pts/70
Mar 11 13:56:15 owey last message repeated 2 times
```

Debería haber tres menciones del error, pero sólo hay una.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4238087

Categoría: Error

Resumen: El tiempo que tarda en aparecer la interfaz de Ver registro depende del tamaño del archivo `/var/adm/messages`.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4240227

Categoría: Error

Resumen: Si el comando `df` devuelve un error, el Lector del núcleo presenta una alarma con el icono negro de estrella. He aquí un ejemplo de alarma que puede provocar el fallo:

```
phys-halstokeb# df -g > /dev/null
df: cannot statvfs /mail/spool: I/O error
```

Éste es el mensaje de la alarma:

```
mount point index failed to update
```

Esto también parece causar problemas en el cluster si el módulo trata de actualizarse cuando se produce un cambio de cluster.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento. La causa del problema es el error 4240225. Remítase al error 4240225 para solucionarlo.

=====  
ID de error: 4269113

Categoría: Error

Resumen: No es un mensaje que pueda provocar fallos.

“CvHierarchyManager.receiveDataRequestError - Received children data exception for parent node xxx:com.sun.symon.base.server.receptors.rmi.RMIResponseException: SNMP request returned error status 5 (general error)” este mensaje aparece en la ventana Mensajes de la consola Sun Management Center cada 2 minutos y está provocado por la eliminación de un grupo que no estaba vacío y que se expande en el árbol de jerarquía de la topología. Si se reinicia la ventana principal de la consola, desaparece el mensaje.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.  
=====

ID de error: 4271952

Categoría: Error

---

**Nota:** Los sistemas con configuraciones de hardware de grandes dimensiones, como son los servidores Starfire o sistemas principales donde se ejecutan agentes Sun Enterprise SyMON 2.0.1 son los más propensos a experimentar este problema.

---

**Resumen:** Debido a la limitación de tamaño en las transferencias de datos entre el agente Sun Management Center y la consola, es posible que ésta última no pueda mostrar todos los datos asociados a tablas de gran tamaño de los módulos. Esto puede afectar a la Vista física/lógica del Explorador.

Este problema puede darse con frecuencia en sistemas que tienen instalados agentes de Sun Enterprise SyMON 2.0.1 o de versiones anteriores. Sin embargo, es posible que no se observe en Sun Management Center 2.1, ya que en esta versión se ha mejorado el intercambio de información sobre alarmas entre el servidor y la consola.

Si el Explorador no puede mostrar todos los datos asociados a alguna tabla de un módulo, Sun Management Center muestra un cuadro de diálogo de error con el mensaje:

La tabla contiene demasiados datos para su visualización. Examine la ventana Mensajes de la consola Sun Management Center para más detalles.

Hay dos tipos de datos que pueden verse afectados: los datos de la tabla y la información de estado de alarmas asociada.

Si se produce algún error al obtener los datos de estado de las alarmas, el Explorador muestra la tabla pero sin indicadores de alarma en las propiedades que tienen alarmas asociadas (la información sobre alarmas sigue estando disponible en la ficha Alarmas de la ventana Detalles). Ésta es la forma en que suele manifestarse el error.

Si el error se produce en la recopilación de datos del Explorador, éste no muestra los datos. En ese caso, la información sobre alarmas todavía se puede ver en la ficha Alarmas de la ventana Detalles.

Si el error se produce en la visualización de Vista física o la Vista lógica, no aparece el cuadro de diálogo de error y el único síntoma perceptible es que ciertos componentes, como los discos, están ausentes en la jerarquía de hardware.

---

**Nota:** Los componentes que faltan en la Vista física o lógica pueden seguir viéndose en la ventana del Explorador. Para obtener más información, consulte “Configuración de la pila del servidor y la consola Sun Management Center para grandes plataformas de hardware”, ya que las tablas de gran tamaño de los módulos pueden necesitar el cambio de tamaño de la memoria utilizada para los procesos de la consola o del servidor.

---

Solución alternativa: Si el sistema tiene instalado un agente de Sun Enterprise SyMON 2.0.1 o de una versión anterior y se produce este problema, actualice el agente a la versión Sun Management Center 2.1.

=====  
ID de error: 4276633

Categoría: Error

Resumen: Después de abrir la ventana principal de la consola Sun Management Center, seleccione la máquina de uno de los agentes y mueva el cursor. Verá que muestra la imagen del elemento seleccionado.

Lo mismo ocurre en la ficha Ver registro. Después de seleccionar esta ficha, elija los botones Filtro o Supervisar. Si elige Filtro, se abre la ventana Opciones de filtro de mensajes; haga clic en el botón Avanzadas. La ventana que se abre contiene dos botones de opciones, Adelante y Atrás. Al intentar marcar el botón que no se encontraba seleccionado, observará que no es posible seleccionarlo.

---

**Nota:** Esto sólo ocurre en máquinas Microsoft Windows 98.

---

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====  
ID de error: 4278950

Categoría: Error

Resumen: En ocasiones no se pueden redimensionar las columnas por el extremo derecho (nota: este error no es de Sun Management Center).

Solución alternativa: Cambie el tamaño de la columna hacia la izquierda y luego muévala hacia la derecha.

=====

ID de error: 4280209

Categoría: Error

Resumen: Éste es un problema de compatibilidad entre el servidor 2.1 y la consola 2.0.1. El error se produce bajo las siguientes circunstancias.

- Al seleccionar un dominio y presionar el botón Ir a.
- Al seleccionar el botón Cerrar.

La consola se bloquea después de seleccionar el dominio inicial. En la ventana donde se ha iniciado la consola aparecen mensajes de error.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4281592

Categoría: Error

Plataformas afectadas: Servidores de gama media y servidores de grupos de trabajo

Resumen: La vista física no informa correctamente sobre el número de unidades de disco si algunas de las unidades están conectadas a la parte trasera de un dispositivo de almacenamiento Sun StorEdge A5000, 5001 o 5002.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4285052

Categoría: Error

Plataformas afectadas: Servidores de gama media y servidores de grupos de trabajo

Resumen: El núcleo del subproceso del Lector de configuración del agente o del agente Sun Management Center se vuelca en un sistema conectado a una matriz de discos Sun StorEdge A5x00 vacía.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4285592

Categoría: Error

Resumen: No se puede cargar el módulo Exploración de archivos al usar el agente Sun Enterprise SyMON 2.0 con la consola Sun Management Center 2.1.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====



ID de error: 4286360

Categoría: Error

Resumen: Si se crea un dominio nuevo y se inicia una petición de búsqueda, y luego se elimina el dominio para crear uno nuevo con el mismo nombre, al hacer clic en el botón Llenar ahora, la ventana de peticiones de búsqueda muestra la petición registrada antes de la eliminación del dominio que se ha suprimido.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4287026

Categoría: Error

Resumen: Cuando se reconoce una alarma, el agente y el Administrador de eventos registran la acción. Si entonces se reinicia el agente, éste tiene la alarma registrada como reconocida, pero el Administrador de eventos no. Esto provoca discrepancias entre la ficha Explorador y la ficha Alarmas.

Cuando se reinicia el agente y vuelve a registrar un evento abierto causado por una condición que está reconocida, debería registrar también un evento de reconocimiento.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====

ID de error: 4287201

Categoría: Error

Resumen: Si se carga el módulo Supervisión de archivos, se desactiva y se intentan agregar filas en él, aparece el mensaje “Existe una fila con el siguiente índice”.

---

**Nota:** Este error no afecta a otros módulos. Es posible agregar filas a los demás módulos estén desactivados.

---

Solución alternativa: Cuando desee agregar una fila al módulo Supervisión de archivos, asegúrese de que está activado.

=====

ID de error: 4288042

Categoría: Error

Resumen: Al tratar de agregar el módulo Exploración de archivos con una máquina Microsoft Windows NT o Microsoft Windows 98, la pantalla se congela durante un periodo de 3 a 5 minutos.

Solución alternativa: Utilice los botones del ratón para presionar el botón Aceptar en lugar de presionar la tecla Enter del teclado.

=====

ID de error: 4289604

Categoría: Error

Resumen: En los entornos Microsoft Windows, las leyendas de Ventana de gráficos no son configurables.

Solución alternativa: No existe ninguna por el momento.

=====