

# Sun StorEdge™ N8400 및 N8600 Filer 설치 체크리스트

이 문서는 Sun StorEdge N8400 및 N8600 Filer를 설치하기 위한 수준 높은 작업 목록을 제공합니다. 자세한 지침에 대해서는 적절한 *Sun StorEdge N8x00 Filer 설치, 구성 및 서비스 설명서*, 806-7811-10 또는 806-7817-10를 참조하십시오.

1. 장비의 포장을 풀고 랙에 장착합니다.

**주의** - 반드시 커넥터에 장력을 주지 않고 케이블이 설치될 수 있도록 디스크 트레이 및 Sun Enterprise 420R/4500 Server 뒤에 반드시 충분한 공간을 허용하십시오.

2. 상호연결, 광섬유, 네트워크, (SCSI) 및 전원 케이블을 연결합니다.
3. 직렬 케이블을 사용하여 서버에서 초기 시스템 구성 중에 콘솔 기능을 수행할 호스트의 직렬 포트 로 임시 연결합니다.
4. 디스크 트레이를 켭니다. 기다리십시오. 파트너 그룹 냉가동은 약 7분이 소요됩니다.
5. 서버를 켭니다.
6. 사용자 시스템에서 서버와의 통신을 설정합니다.
7. Enter 키를 눌러서 ok 프롬프트를 표시한 후, boot를 입력합니다.  
초기 구성이 시작됩니다.
8. 초기 구성을 설정하라는 메시지가 나오면, 다음 정보를 제공합니다.
- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> a. 언어를 선택합니다. [0 = English]                   | 0         |
| <input type="checkbox"/> b. 로케일을 선택합니다. [0 = English]                  | 0         |
| <input type="checkbox"/> c. 단말기 유형을 선택합니다. [3 = DEC VT100, 12 = XTERM] | 3 또는 12   |
| <input type="checkbox"/> d. 호스트 이름을 입력합니다.                             | _____, F2 |
| <input type="checkbox"/> e. 네트워크에 연결되는지 여부를 지정합니다. [예/아니오]             | F2 (예)    |
| <input type="checkbox"/> f. IP 주소를 제공합니다.                              | _____, F2 |
| <input type="checkbox"/> g. 위의 정보를 확인합니다. [예/아니오]                      | F2 (예)    |
| <input type="checkbox"/> h. 서비스를 지명합니다. [NIS, DNS, 또는 없음]              | _____, F2 |
| NIS 또는 DNS인 경우, 네트워크 관리자에게 문의하여 다음 정보도 제공합니다.                          |           |
| ■ 도메인 이름   | _____, F2 |
| ■ 서버 이름  | _____, F2 |

- i. 위의 정보를 확인합니다. [예/아니오] F2 (예)
- j. 시스템이 서브네트의 일부입니까? [예/아니오] F2 (예)
- k. 넷마스크를 입력합니다. \_\_\_\_\_, F2
- l. 시간을 확인합니다.
  - 지역 \_\_\_\_\_, F2
  - 시간대 \_\_\_\_\_, F2
  - 날짜 및 시간 \_\_\_\_\_, F2
  - 정보 확인 \_\_\_\_\_, F2
- m. root 암호를 입력하고 검증합니다. \_\_\_\_\_, Enter

**주의** – 이들 설정의 사본을 만들어서 나중에 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관합니다.

- 9. 시스템이 자동으로 재시동하는 동안 기다립니다.  
 시스템이 성공적으로 시동했음을 표시하는 로그인 프롬프트가 나타날 때, 컨트롤러 직렬 포트 및 콘솔에서 직렬 케이블을 단절합니다.  
 Filer가 설치되고 실행할 준비가 되었습니다. Filer 사용 및 관리 방법에 대한 지침은 *Sun StorEdge N8400 및 N8600 Filer 관리 지침서*(부품 번호 806-7796-10)를 참조하십시오 .

## Sun은 당신의 의견을 환영합니다

Sun은 자사의 문서를 개선하는 데 관심을 가지고 있으며 사용자의 의견이나 제안을 환영합니다. 다음 주소를 사용하여 사용자 의견을 보낼 수 있습니다.

docfeedback@sun.com

전자우편의 제목란에 문서의 부품 번호(806-7801-10)를 포함시키십시오.